



2712W

POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, KIT



Poste intérieur audio Mini avec combiné pour le kit art. KAE061, avec appel électronique. Il permet le réglage du volume d'appel et de la coupure sonnerie. Le poste intérieur dispose d'un bouton ouvre-porte et d'un bouton libre (C/N.O.) et permet la répétition d'appel. Dimensions : 105x191x28mm

AWARDS

DESIGN
MILANO



2712W

POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, KIT

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	103
Profondeur (mm)	30
Couleur du produit	Blanc
Poids du produit (g)	260
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	0 12 A B C P1 S- S+
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
------------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonction contrôle actionneur	Yes
Fonction privacy	Yes
Fonction bouton ouvre-porte	Yes
Réglage volume haut-parleur	Yes
Réglage volume microphone	Yes
Réglage volume sonnerie	Yes
Répétition d'appel	Yes
Système audio	Yes
Sonnerie électronique	Yes



2712W

POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, KIT

ACCESSORIES



2742W BASE DE TABLE POUR POSTES AUDIO MINI AVEC COMBINÉ

Base de table permettant de transformer les postes intérieurs Mini audio avec combiné en modèle de table. Elle est équipée de 1.5 m de câble et d'une borne de raccordement.